



Colt 18V A2L/A3

POMPA PER VUOTO A BATTERIA ANTISCINTILLA



- Design anti-ritorno dell'olio con valvola solenoide integrata
- Elettrovalvola di isolamento
- Demister anti-olio per evitare la fuoriuscita di vapori oleosi
- Portata di 2 CFM e motore DC senza spazzole da 18V
- Flusso d'aria: 55 l/min con sistema a circolazione d'olio
- Fornita senza batteria (adattatori inclusi per batterie tipo Milwaukee e Makita)
- Le batterie AEG possono essere utilizzate senza alcun adattatore
- Adattatori per batterie disponibili per Bosch e DeWalt

Adatta per	Tutte le applicazioni standard A2L e A3
Alimentazione	18v, 5,0Ah Alimentazione a batteria
Vuoto finale	30 microns (4 Pa)
Flusso libero dell'aria	55 l/m (2,0 CFM)
Motore	4000 rpm
Capacità olio	140 ml
Raccordi di entrata	1/4" e 3/8"
Peso	3,1 kg
Dimensioni	190 × 105 × 192 mm

Descrizione	Cod. Art.
Colt 18V Pompa per vuoto a batteria	JAV-1425

Extra disponibili	
Adattatore per batteria Bosch	JAV-1504
Adattatore per batteria DeWalt	JAV-1505



Per l'uso su A3, scansionare il codice QR e leggere le istruzioni di sicurezza A3. **NON UTILIZZARE SE NON SI È PIENAMENTE QUALIFICATI.**